



## Dane techniczne LARA Intercom

### Radio internetowe

Wspierany format danych:	mp3, ogg, acc
--------------------------	---------------

### Sterowanie / ustawienia

Panel przedni:	dotykowe przyciski ekranowe
Komunikacja Ethernet:	z komputera oraz oprogramowania LARA Configuratora
Przycisk RESET:	restart urządzenia / reset do ustawień fabrycznych

### Interfejs ethernet

Interfejs komunikacyjny:	10 / 100 Mbps
Złącze:	RJ45
Maks. długość przewodu UTP z zasilaniem:	50m

### Wyświetlacz

Rodzaj:	kolorowy OLED
Rozdzielczość:	128 x 128 pikseli
Obszar aktywny:	26 x 26 mm

### Parametry zasilania

Zasilanie:	PoE 24 V DC (maks. 27 V DC) / 1.25 A
Wejście min.:	1.4 W
Wejście maks.:	26W (szczytowa przy maks. poziomie odtwarzania)

### Parametry wzmacniacza

Wzmacniacz:	stereofoniczny, klasa D, sterowane wyjście cyfrowe
Moc maks. na wyjściu:	2 x10 W/8 Ω

### Wejścia / wyjścia

Mikrofon:	tak
Wejście audio:	3.5 stereo jack
Wyjście audio 1:	terminale LINE OUT (do podłączenia wzmacniacza zewnętrznego)*
Wyjście audio 2:	terminale OUT L/OUT R (wyjście głośnikowe z wewnętrznego wzmacniacza)

### Podłączenie

Terminal:	0.5 - 1 mm <sup>2</sup> (wyjście audio)
-----------	-----------------------------------------

### Pozostałe dane

Temperatura robocza:	0 .. + 55 °C
Ochrona IP:	IP20
Kategoria przepięcia:	II.
Stopień zanieczyszczenia:	2
Instalacja:	do puszek instalacyjnej

### Wymiary i Waga

Wymiary:	
Ramka - plastik:	85 x 85 x 46 mm
- metal, szkło, drewno, granit:	94 x 94 x 46 mm
Waga:	87 g (ramka plastikowa)

\* Przewód z terminali LINE OUT musi być ekranowany, maks. długość nie powinna przekroczyć 5 m.

- LARA Intercom oferuje użytkownikom 5 różnych funkcji, przez co poszerza możliwości urządzenia LARA Radio - odtwarzacza muzyki oraz internetowych stacji radiowych o wielkości włącznika we wzornictwie LOGUS<sup>90</sup>.
- LARA Intercom zapewnia dodatkową funkcjonalność oraz działa jako wideodomofon.
- Dzięki funkcji wideodomofonu, możesz porozumiewać się głosowo pomiędzy urządzeniami LARA oraz wideodomofonem (interkom IP), co oznacza, że widzisz odwiedzającą osobę, stojącą przed domem, na wyświetlaczu urządzenia LARA. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa i ochrony, nie wspominając o komforcie dla użytkowników.
- LARA Intercom jest wyposażona w kolorowy wyświetlacz OLED o przekątnej 1.5", który wyświetla obraz oraz przenosi dźwięk z kamery wideodomofonu. Wyświetlacz pokazuje również podstawowe informacje dotyczące odtwarzanej muzyki, oraz pozwala na poruszanie się w menu / ustawieniach, itd.
- Funkcja interkomu może służyć również do komunikacji pomiędzy członkami rodziny w domu. Umożliwia to głosowa dwukierunkowa komunikacja pomiędzy urządzeniami LARA.
- LARA Intercom nadal oferuje 3 funkcje, które są również wspierane przez urządzenie LARA Radio - po podłączeniu do Internetu odtwarza internetowe stacje radiowe - możesz zapisać do 40 stacji. Bez ograniczeń możesz wybierać pomiędzy tysiącami internetowych stacji radiowych z całego świata, które dostarczają dane w wymaganym formacie.
- LARA Intercom odtwarza zawartość z zewnętrznych źródeł muzyki, takich jak np. smartfon, odtwarzacz MP3. Wymienione urządzenia są podłączone poprzez wejście audio typu stereo jack 3.5 mm, znajdujące się pod przednim panelem.
- LARA Intercom pozwala również na odtwarzanie plików audio z centralnych serwerów NAS, w których jest zainstalowane oprogramowanie Logitech Media Server. Dzięki temu funkcja ta może być wykorzystana w kompleksowym systemie iNELS lub jako całkowicie niezależne urządzenie automatyki domowej. Sterowane jest z kompleksowej aplikacji iHC, gdy jest częścią systemu iNELS. O ile chcesz korzystać tylko z funkcji serwera NAS, to masz do dyspozycji aplikację LARA NAS.
- Sterowanie przez dotyk z przedniego panelu urządzenia (sześć przycisków pojemnościowych), lub z pilota na podczerwień. Podstawowych ustawień urządzenia (podłączenie do sieci LAN, wybór języka, wybór wejścia audio) można dokonać bezpośrednio w menu w urządzeniu poprzez 6 pojemnościowych przycisków, znajdujących się na przednim panelu. Ustawienia zaawansowane (wybór stacji, podłączenie do serwera, aktualizacja firmware, itd.) są konfigurowane za pomocą komputera i oprogramowania LARA Configurator.
- LARA Intercom ma wbudowany wzmacniacz o mocy 2 x 10 W, co w znaczny sposób ułatwia instalację w miejscach, gdzie podana moc jest wystarczająca. Urządzenie LARA można wykorzystać w celu nagłośnienia np. kuchni, poczekalni, biur, recepcji, holów wejściowych, sal operacyjnych lub wellness.
- LARA zasilana jest z PoE z napięciem maksymalnym 27 V DC / 1000 mA. Z tego wynika główna zaleta - podłączenie oraz komunikacja poprzez jeden przewód (UTP).
- Do dyspozycji jest szeroka gama akcesoriów do urządzenia LARA - podłączenie (adaptery PoE, przełączniki PoE), głośniki (w ramce, naścienne lub sufitowe) oraz instalacja (przewody, puszkę, itd.).
- Zgodne ze standardami IEEE 802.3u (100BASE-Tx).
- Automatyczne wykrywanie krosowego przewodu Ethernet - MDIX.

#### EAN kod

LARA Intercom Biały:	8595188149389
LARA Intercom Kość słoniowa:	8595188149419
LARA Intercom Łódź:	8595188149396
LARA Intercom Perłowy:	8595188149426
LARA Intercom Aluminiowy:	8595188149372
LARA Intercom Szary:	8595188149402